



XORO by MAS Elektronik AG  
www.xoro.de

## MPA 38

38 cm Vollautomatische mobile Satelliten-Antenne mit Steuergerät



- Vollautomatische Ausrichtung auf den gewünschten Satelliten per Knopfdruck, mühsames Antennenausrichten entfällt
- 2 LNB - Ausgänge für zwei Receiver
- Mobil einsetzbar
- Steuergerät & Mini-Steuerkonsole
- 4 Satellitenpositionen vorinstalliert
- Komplett mit allen Installationskabeln und Zubehör
- Sicherung per Drahtseil möglich

# XORO MPA 38

## Technische Daten

### Allgemeine Daten

Antennen Typ Cassegrain Antenne  
Anzahl der Teilnehmer 2

MPA 38 XSD100100

### LNB-Spezifikation

LNB Typ Universal Twin LNB  
Frequenzband KU Band  
Frequenzbereich 10,7 GHz—12,75 GHz  
LNB Verstärkung 32,2 dBi  
Empfangsleistung 48 dBW  
Polarisation H/V

### Motor-Spezifikation

Motorsteuerung 2-Achsen Schrittmotor  
Spannungsversorgung 12 oder 24 Volt DC 2,5-5A  
Neigungswinkel 0° - 80°  
Suchwinkel 680°  
Neigungsgeschwindigkeit 40° pro Sekunde  
Drehgeschwindigkeit 40° pro Sekunde  
Ausrichtungszeit 30-60 Sekunden

### Abmessungen & Gewicht

Antenne (LxBxH) 45x 48 x 46 cm  
Spiegel (BxH) 38 cm Cassegrain Antenne  
Steuergerät (BxHxT) 18 x 13 x 4 cm  
Gewicht 5,5 kg

### Betriebsbedingungen

Temperaturbereich -15 ~ 50° C  
Lagertemperatur -30 ~ 70° C

### Vorprogrammierte Satelliten

Astra 1 (19,2° Ost)  
Astra 2 (28,2 Ost)  
Astra 3 (23,5° Ost)  
Hotbird (13° Ost)

## Lieferumfang

- **XORO MPA 38**
- **Steuergerät**
- **Mini-Steuerkonsole**
- **2x Antennenanschlusskabel (8 Meter)**
- **1x Antennenanschlusskabel (1,5 Meter)**
- **230V AC-Adapter**
- **Installationsanweisung**

## Footprint

Astra 19,2° Ost



## Steuergerät & Mini-Steuerkonsole



Steuergerät



Mini-Steuerkonsole

## Handelsdaten

Abmessungen OVP (LxBxH) 51,7 x 51,7 x 57 cm  
Verpackungseinheit 1 Stk.  
Exportkartongewicht 10 kg

Abmessung Palette (LxBxH) tba. cm  
Stückzahl pro Palette tba. Stk.  
Gesamtgewicht pro Palette tba. kg

MPA 38  
Artikelnummer XSD100100  
EAN 426 000 103 9355



[www.xoro.de](http://www.xoro.de)

**MAS Elektronik AG**  
Weidegrund 3  
21614 Buxtehude  
Deutschland  
Telefon: 04161 800 24 0  
Fax: 04161 800 24 61  
[xoro@mas.de](mailto:xoro@mas.de)  
[www.xoro.de](http://www.xoro.de)  
[www.mas.de](http://www.mas.de)