



Leistungsmerkmale:

- Kompaktes DAB+ / UKW-Radio
- Robustes ABS-Kunststoffgehäuse
- DAB-Frequenzbereich: 170–240 MHz
- FM-Frequenzbereich: 87,5–108 MHz
- Display: LCD-Display
- Bluetooth für kabelloses Audio-Streaming
- Lautsprecherleistung: Max. 2 W (klarer, kraftvoller Klang)
- Kopfhöreranschluss: 3,5-mm-Klinke
- LED-Taschenlampe: 3 W
- SOS-Notlicht / Warnsignal
- Teleskopantenne: ausziehbar bis 57 cm

Stromversorgung:

- Integrierter Lithium-Akku mit 4.000 mAh
- Powerbank-Funktion zum Laden externer Geräte
- Solarpanel & Handkurbel-Generator (vollständige Energie-Selbstversorgung)
- Eingang: 5 V, 2 A
- Ausgang: 5 V, 1 A

Anschlüsse:

- 1x USB 2.0 (für Ladefunktion)
- 1x Kopfhörer-Anschluss
- 1x USB-C-Ladeanschluss (DC 5 V)

Abmessungen / Gewicht:

- 15,0 x 7,6 x 5,0 cm (B/H/T)
- 269 g

Lieferumfang:

- TELESTAR TOP NR 5
- 1x USB-A auf USB-C Ladekabel (80 cm)
- Bedienungsanleitung

Top-Features:

- Das kompakte DAB+/FM-Notfallradio bietet zuverlässigen Radioempfang über digitalen (DAB+) und analogen (FM) Standard sowie kabelloses Audio-Streaming via Bluetooth.
- Ein integrierter Lithium-Akku mit 4.000 mAh und Powerbank-Funktion sorgt für flexible Energieversorgung und ermöglicht das Laden externer Geräte unterwegs. Dank Solarpanel und Handkurbel-Generator ist das Radio auch unabhängig von externen Stromquellen jederzeit einsatzbereit.
- Das gut ablesbare LCD-Display zeigt alle wichtigen Informationen übersichtlich an, während der integrierte 2-Watt-Lautsprecher für klaren und kraftvollen Klang sorgt. Für ungestörten Musikgenuss steht zusätzlich ein 3,5-mm-Kopfhöreranschluss zur Verfügung.
- Eine leistungsstarke LED-Taschenlampe mit SOS-Warnsignal erhöht die Sicherheit in Notsituationen. Mit seiner ausziehbaren Teleskopantenne und dem robusten, kompakten Design ist das Radio der ideale Begleiter für Camping, Outdoor-Aktivitäten, Stromausfälle und die persönliche Notfallvorsorge.



Handkurbel für zuverlässige Energieversorgung



Leistungsstarke LED-Taschenlampe